



CYPRESSCOM
TECHNOLOGY AND SOLUTION IN UNIFIED COMMUNICATION

Thiết bị họp trực tuyến VEDA™ Hướng dẫn cài đặt nhanh



Thiết bị VEDA 700 Series của bạn bao gồm:

Thiết bị Codec VEDA 7xx
Bộ cấp nguồn 12V
Dây cáp HDMI 3m
Điều khiển từ xa
Micro đa hướng đầu cắm 3.5mm (hoặc tùy chọn phụ kiện âm thanh)
Tùy chọn camera CYCAM/Logitech

Phụ kiện camera CYCAM bao gồm:









Camera CYCAM 7xx/18xx/22xx
Bộ cấp nguồn 12V
Dây cáp USB/HDMI 5m
Điều khiển từ xa
Dây tín hiệu VISCA - RS232
Giá treo tường, lắp tripod



Lắp đặt thiết bị VEDA với các phụ kiện

Chức năng các nút trên điều khiển:



-  Chung
-  Âm thanh
-  Hình ảnh
-  Màn hình
-  Mạng
-  LAN
-  Kiểm thử
-  Thông tin

Giao thức	<input type="text" value="DHCP"/>
Địa chỉ IP	<input type="text" value="10.7.8.22"/>
Mặt nạ mạng	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Gateway mặc định	<input type="text" value="10.7.8.1"/>
Máy chủ tên miền	<input type="text" value="8.8.8.8"/>
MTU	<input type="text" value="1500"/>
Địa chỉ MAC	D8:CB:8A:14:EA:9A
Địa chỉ Web	http://10.7.8.22:8080/
Mật khẩu Web	<input type="text" value="*****"/> Tên truy cập: admin
<input type="button" value="Lưu"/> <input type="button" value="Hủy"/>	

IP Address: 10.7.8.22

12-03-2016 13:06:37

Cấu hình mạng LAN

- Dùng điều khiển để di chuyển đến mục **Cấu hình - LAN**
- Thiết bị được chọn mặc định là **DHCP** để tự động được cấp địa chỉ IP
- Chọn Giao thức **Tĩnh** để cấu hình mạng
- Bấm nút **Lưu** để đổi cấu hình khi điều chỉnh xong
- Có thể truy cập giao diện Web của thiết bị với địa chỉ: **http://<ip.address>:8080**
- Giao diện Web có tài khoản truy cập mặc định là **admin/admin**

-  Chung
-  Âm thanh
-  Hình ảnh
-  Màn hình
-  **Mạng**
-  LAN
-  Kiểm thử
-  Thông tin

CyTunnel	Phiên bản 1 <input type="checkbox"/>	Phiên bản 2 <input checked="" type="checkbox"/>
Loại CyTunnel	Máy chủ <input type="checkbox"/>	Máy khách <input checked="" type="checkbox"/>
Cổng CyTunnel	<input type="text" value="1236"/>	Giao thức <input type="text" value="tcp"/>
Mã hoá CyTunnel	<input type="text" value="None"/>	Nén <input type="checkbox"/>
Địa chỉ CyTunnel	<input type="text" value="cypresscom.no-ip.org"/>	
Tên nhập CyTunnel	<input type="text" value="demo1"/>	Pass <input type="text" value="123456"/>
Bật Gatekeeper <input type="checkbox"/>	Địa chỉ	<input type="text"/>
Số H.323	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Lưu"/> <input type="button" value="Hủy"/>		

IP Address: 10.7.8.22 | CyTunnel Address: 10.8.0.101

12-03-2016 15:21:50

Cấu hình mạng CyTunnel

- Dùng để dễ dàng gọi hợp thiết bị VEDA qua mạng Internet
- Dùng điều khiển để di chuyển đến mục **Cấu hình - Mạng**
- Lựa chọn CyTunnel **Phiên bản 2**, Loại **Máy khách**
- Điền Địa chỉ CyTunnel **cypresscom.no-ip.org** để gọi thử về phòng Demo của Cypresscom
- Truy cập với tài khoản **demo1/123456** (có sẵn tên truy cập từ demo1 - demo10)
- Hoặc cấu hình CyTunnel theo thông tin bạn được cấp để kết nối thiết bị VEDA về trụ sở chính
- Khi kết nối thành công sẽ hiển thị địa chỉ CyTunnel được cấp ở góc dưới màn hình



Các chức năng trong cuộc họp

- **Kết thúc họp:** Dừng cuộc họp
- **Đổi sắp xếp:** Đổi cách sắp xếp hình ảnh của các điểm cầu
- **Máy quay gần:** Đổi và điều khiển camera gần
- **Máy quay xa:** Đổi và điều khiển camera xa
- **Âm thanh:** Điều chỉnh âm lượng micro và loa
- **Thông số:** Xem thông tin và trạng thái cuộc họp
- **Bật trình chiếu:** Đẩy dữ liệu từ máy tính lên cuộc họp
- **Bật lưu thu:** Bật tắt lưu thu cuộc họp

Để biết tất cả các chức năng, cách sử dụng và vận hành thiết bị VEDA 700 Series, bạn có thể tham khảo tài liệu **Hướng dẫn sử dụng VEDA 700 Series**.

Các chỉ tiêu kỹ thuật và các thiết bị cụ thể của dòng VEDA 700 Series được mô tả trong tài liệu giới thiệu **VEDA 700 Series Brochure**.

Để tải về các tài liệu nêu trên và các tài nguyên hỗ trợ khác, bạn hãy truy cập vào địa chỉ sau trên trình duyệt Web: <http://cypresscom.vn/vi/tai-lieu.html>

Công ty TNHH Công nghệ Trực tuyến CYPRESSCOM

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Housing, Số 299 Phố Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04 6269 6819

HOTLINE: 097 363 9669

Văn phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 338/11 Phố Phạm Văn Chiêu, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6654 8784

HOTLINE: 096 884 0506

Hỗ trợ & Bảo hành: 04 6269 6815

Email: contact@cypresscom.vn